



V1100

Wideoserwer
(enkoder) jednokanałowy



Parametry techniczne V1100

- Wideoserwer jednokanałowy
- Zgodność: ONVIF
- Rozdzielczość do 704x576
- 25 kl/s dla 704x576
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Rozszerzona obsługa kamer PTZ
- Obsługa kart uSD/SDHC
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, 2.5G / 3GPP
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanałowe w zestawie
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

Kompresja wideo	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Rozdzielczość	704 x 576, 354 x 288, 176 x 144
Ilość klatek	do 30 kl/s dla 704 x 576
Ilość strumieni	4 profile wideo
Funkcje obrazu	jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Wejście wideo	1 x BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
Wyjście wideo	1 x BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
Audio	dwustronna komunikacja audio, wejście, wyjście audio kompresja G.711, PCM, 8kHz, 64 kbit/s
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS
wejścia alarmowe	1 (maks. 30 VDC)
wyjścia alarmowe	1 (maks. 100mA, 24V)
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)

Zdarzenia alarmowe	Wejście alarmowe, detekcja audio, detekcja ruchu, brak sieci, harmonogram
Reakcja na alarm	wysłanie wiadomości email (SMTP), zapis lokalny na kartę uSD/SDHC, wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP, aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wejście audio) gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio) gniazdo BNC (wejście wideo) gniazdo BNC (wyjście wideo) złącze blokowe (we / wy alarmowe, RS-485 dla kamer PTZ)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>ZAVIO CamGraba 2.0</i> (rejestracja do 64 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 1.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 64MB 512 MB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP ,HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	zasilacz 12 VDC lub PoE IEE 802.3af
Wymiary	110 x 100 x 45 mm
Waga	0,325 kg (bez zasilacza)