



## VOMS26

Monitor serwisowy 2,5"



- Ergonomiczna obudowa
- Długi czas pracy na baterii
- W zestawie zasilacz
- Wysoka rozdzielczość
- Łatwa obsługa
- Regulacja bright i color
- Wejście przelotowe
- Obsługa dwóch standardów NTSC/PAL

### Parametry techniczne VOMS26

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Obsługiwane systemy       | PAL/NTSC                              |
| Rozdzielczość             | 480x234                               |
| Kąt widzenia              | ( góra/dół/lewo/prawo): (10/30/40/40) |
| Jasność                   | 200cd/m <sup>2</sup>                  |
| Wejście wideo             | 1.0Vp-p 75ohm                         |
| Zasilanie                 | DC5V                                  |
| Pobór mocy                | 1,2W                                  |
| Bateria                   | 3,7V 1000mA(kompatybilna z Nokia N73) |
| Temperatura pracy         | 0-60°C                                |
| Temperatura magazynowania | -30~60°C                              |
| Wilgotność względna       | 5-95%RH                               |
| Wymiary zewnętrzne        | D 85*W 64*G 21mm                      |
| Waga(bez ładowarki)       | 90g                                   |

